

LIEFERUMFANG

Hinweis: W-AIR Med wird unterstützt ab WMS 4.01.

- 1 x W-AIR Med Mobilteil mit Lithium-Ionen-Akku
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Gürtelclip und Gürtelcliptasche

SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie das Akkufach durch Drehen des Sperrhebels.
2. Die Akkuklappe anheben und den Akku entfernen.
3. Die Schutzfolie von den Kontakten des Akkus entfernen.
4. Den Akku einlegen und den Deckel des Akkufachs schließen.
5. Das mitgelieferte Steckernetzteil an Ladeschale anschließen.
6. Das Telefon in die Ladeschale stellen und den Akku vollständig aufladen (dies kann bis zu 6 Stunden dauern. Der Ladezustand wird auf dem Display angezeigt).

Die blaue LED-Anzeige an der Ladeschale leuchtet dauerhaft, wenn das Telefon korrekt in der Ladeschale steht und der Akku geladen wird.

EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN

Die **Auflegen-Taste** für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.

Die **Auflegen-Taste** für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

MOBILTEIL AN DER BASISSTATION ANMELDEN

1. **Menü-Taste** drücken
2. **Verbindung** auswählen
3. **Registrieren** auswählen,
4. Einen leeren Slot auswählen und den PIN-Code eingeben (standardmäßig 0000)
5. **OK** drücken

ANMELDEN

1. 99 wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
2. Die Durchwahl der Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt durch die Sternntaste (*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$ZI@
Eingabe: 4247*



MOBILTEIL ÜBERSICHT



LOKALE KONTAKTE

Lokale Kontakte hinzufügen:

1. **Menü**-Taste drücken und **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken und **Kontakt hinzufügen** auswählen
3. Angaben in die Felder eingeben, danach Softkey **Speichern** drücken.

Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuordnen:

1. Jenen Kontakt, dem eine Kurzwahlnummer zugeordnet werden soll, im Menü Kontakte auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken und **Kurzwahl** auswählen
3. Eine Zahl von 2 bis 9 auswählen, die dem ausgewählten Kontakt zugeordnet werden soll
4. Softkey **Hinzufügen** drücken.

EINEN ANRUF TÄTIGEN

Manuell: die Rufnummer im Standby-Modus wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Eine Kurzwahlnummer anrufen: im Standby-Modus lange (>2 Sekunden) auf jene Kurzwahl-Taste (von "2" bis "9"), die dem Kontakt zugeordnet wurde, drücken.

Anruf aus der Anrufliste:

1. **Menü**-Taste drücken und **Anrufe** auswählen
2. Die gewünschte Rufnummer aus der Liste auswählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Anruf aus dem Globalen Telefonbuch:

1. **Menü**-Taste drücken und **Globales Telefonbuch** auswählen
2. Softkey **Suchen** drücken
3. Rufnummer oder Namen eingeben und die **Auswahl** drücken
4. Den Kontakt auswählen (sollte dem Kontakt mehrere Rufnummern zugeordnet sein, wird dies durch einen rechts neben dem Kontakt angezeigten grünen Pfeil signalisiert. Die gewünschte Rufnummer mit **Navigationsstasten** auswählen)
5. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.

STUMMSCHALTUNG, LAUTSTÄRKE UND LAUTSPRECHER

Mikrofon stummschalten: **Stummschalt**-Taste während des Gesprächs drücken.

Lautstärke einstellen: Taste **+/-** während des Gesprächs drücken

Freisprech-Modus: zum Aktivieren/Deaktivieren **Lautsprecher**-Taste während des Gesprächs drücken. Um einen Anruf im Freisprech-Modus anzunehmen, Lautsprecher-Taste drücken.

HALTEN / ZWEITER ANRUF

Softkey **Halten/Rückfrage** während des Gesprächs drücken.

Zweiter Anruf: Rufnummer eingeben/Auswahl-Taste drücken, um Rufnummer aus Globalem Telefonbuch oder lokalen Kontakten auszuwählen, anschließend grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Makeln: falls ein Anruf aktiv ist und ein anderer Anruf gehalten wird, **Makeln** drücken, um zwischen Gesprächen zu wechseln.

Hinweis: Dieses Gerät unterstützt bis zu 2 aktive Anrufe / Kanäle.

ANRUFE VERMITTELN

Ohne Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Auswahl**-Taste drücken, um Rufnummer aus Globalem Telefonbuch oder lokalen Kontakten auszuwählen
3. Softkey **Übergabe** drücken.

Nach Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Auswahl**-Taste drücken, um Rufnummer aus Globalem Telefonbuch oder lokalen Kontakten auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme**-Taste drücken.
4. Softkey **Übergabe** drücken, um den Anruf zu vermitteln.

KONFERENZSCHALTUNG

1. Während des Gesprächs **Konferenz** drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Auswahl**-Taste drücken, um Rufnummer aus Globalem Telefonbuch oder lokalen Kontakten auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme**-Taste drücken.
4. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken.

VOICEMAIL-NACHRICHTEN ABRUFEN

Voicemail-Taste (Taste 1) drücken und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um auf die Voicemail zuzugreifen, und dann den Audio-Anweisungen folgen.

PUSH TO TALK (PTT)

Menü-Taste drücken und unter **Einstellungen** → **PTT** → **Ein** die Funktion aktivieren. Die **Stummschalt**-Taste drücken / gedrückt halten, während man ins Gerät spricht. Ihre Mitteilung wird an andere W-AIR Mobilteile im Netzwerk übertragen, die PTT unterstützen.

TELEFON- UND AUDIOEINSTELLUNGEN

Menü-Taste drücken und **Einstellungen** auswählen, um Einstellungen bezüglich Sprache, LED-Anzeige, automatische Rufannahme, Vibration vorzunehmen.

Menü-Taste drücken und **Audioeinstellungen** auswählen, um Audioeinstellungen wie Ruftonlautstärke, Rufton, Tastenton, Reichweitenwarnung und anderes vorzunehmen.

Menü-Taste drücken und **Alarmeinstellungen** auswählen, um einen Weckruf einzurichten.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com